



## Aruba Instant On AP17

### 专为小型企业设计的 Wi-Fi

专为可能会遇到雨、雪、冰雹或极端温度的恶劣室外环境设计。

由于新兴技术的出现，小型企业正面临着许多挑战，这使得它们难以跟上时代的发展。

移动设备和基于云的应用程序（例如 Microsoft Office 365）正在改变您与客户、供应商和员工打交道的方式。因为 Wi-Fi 在今天扮演着如此重要的角色，所以您需要一个专门构建的解决方案来让您的业务持续发展。建立新的工资系统或者选择最有效的销售网点解决方案已经足够麻烦，因此我们希望帮助您在选择最好的企业 Wi-Fi 网络时，能够更加简单。

Aruba Instant On AP17 户外接入点是任何无线网络扩大覆盖范围和信号强度的理想解决方案。室外级外壳设计用于恶劣的室外环境，将高质量的 Wi-Fi 延伸至餐厅和咖啡厅的室外座位区，或精品酒店的露台和游泳池。

#### 主要功能

智能网状网 (Mesh) 技术

802.11ac Wave 2、2X2:2 MU-MIMO 技术

远程管理和监控能力

独立的访客和员工 Wi-Fi 网络

移动应用程序和云门户

#### 亮点



#### 保持简单的同时实现最佳性能

开箱即用的 Wi-Fi

易于部署和维护的移动应用程序



#### 您可以依靠的安全性

保持内部和访客流量分离的 Wi-Fi

WPA2/WPA3 和 Enhanced Open 实现安全网络访问



#### 我们提供您所需的一切

行业领先的质保和支持

智能网状网(Mesh) 技术助您覆盖到每一个角落



## 技术规格

### 开箱清单

Aruba Instant On AP17 接入点  
 Aruba Instant On AP17 快速入门指南  
 电缆密封套  
 壁挂支架（实心表面）  
 M4X6 螺钉  
 M6X45 螺钉  
 铜凸耳

### 射频

用于同时双频工作的双射频

5GHz 802.11ac 2x2 MIMO，最高可实现 867Mbps 无线数据速率，提供多用户 MIMO 支持 (Wi-Fi 5)

2.4GHz 802.11n 2x2 MIMO，最高可实现 300Mbps 无线数据速率 (Wi-Fi 4)

### 接口

10/100/1000 BASE-T 以太网 (RJ45)

低功耗蓝牙 (BLE) 射频

LED 状态指示灯

复位按钮

### 物理规格

156mm (W) x 67mm (D) x 187mm (H)，不包括安装附件

重量：650 克

### 电源

以太网供电 (PoE)：802.3af 最大功耗 13.5W

### 天线

两个双频全向天线（2.4GHz 时增益为 4.7dBi，5GHz 时增益为 4.2dBi）

### 安装

接入点附带安装支架，可以安装在墙上或杆上

### 合规与安全

IEC 60950/62368 CB

适用于空气处理空间（增压额定值）的 UL2043

### 环境和可靠性

IP55 外壳

工作温度：-40 °C 到 +50 °C  
 (-40 °F 到 +122 °F)

湿度：5% 到 93%（无凝露）

MTBF：+25 °C 时 30 万小时（34 年）

### 行业认证

WPA2、WPA3、Enhanced Open (OWE)

Wi-Fi 联盟认证 (WFA) 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)

### 管理选项

Instant On 移动应用程序  
 (Android 和 iOS)

云门户：Portal.ArubaInstantOn.com

### 质保和支持

Aruba Instant On 1 年质保，前 90 天提供全天候电话支持，整个质保期内提供聊天支持。只要您拥有产品，便可获得社区支持

## 订购信息

## Aruba Instant On 室外 AP17 接入点

部件号	描述	注释
R2X10A	Aruba Instant On AP17 (US) 2x2 11ac Wave2 室外接入点	增加 PoE 或 DC 电源
R2X11A	Aruba Instant On AP17 (RW) 2x2 11ac Wave2 室外接入点	增加 PoE 或 DC 电源
R2X12A	Aruba Instant On AP17 (EG) 2x2 11ac Wave2 室外接入点	增加 PoE 或 DC 电源
R2X14A	Aruba Instant On AP17 (JP) 2x2 11ac Wave2 室外接入点	增加 PoE 或 DC 电源
<b>电源选项</b>		
R2X22A	Aruba Instant On 15.4W 802.3af PoE 中跨注入器	增加交流电源线
<b>电源选项 (续) 为电源适配器/PoE 注入器增加三脚 (C13) 交流电源线</b>		
JW113A	PC-AC-ARG 阿根廷交流电源线 (C13, 2m)	
JW114A	PC-AC-AUS 澳大利亚交流电源线 (C13, 2m)	
JW115A	PC-AC-BR 巴西交流电源线 (C13, 2m)	
JW116A	PC-AC-ARG 阿根廷交流电源线 (C13, 2m)	
JW117A	PC-AC-CHN 中国交流电源线 (C13, 2m)	
JW118A	PC-AC-DEN 丹麦交流电源线 (C13, 2m)	
JW119A	PC-AC-EC 欧洲交流电源线 (C13, 2m)	
JW120A	PC-AC-IN 印度交流电源线 (C13, 2m)	
JW121A	PC-AC-IL 以色列交流电源线 (C13, 2m)	
JW122A	PC-AC-IT 意大利交流电源线 (C13, 2m)	
JW123A	PC-AC-JPN 日本交流电源线 (C13, 2m)	
JW124A	PC-AC-KOR 韩国交流电源线 (C13, 2m)	
JW125A	PC-AC-NA 北美交流电源线 (C13, 2m)	
JW126A	PC-AC-SWI 瑞士交流电源线 (C13, 2m)	
JW127A	PC-AC-TW 中国台湾交流电源线 (C13, 2m)	
JW128A	PC-AC-UK 英国交流电源线 (C13, 2m)	
JW129A	PC-AC-ZA 南非交流电源线 (C13, 2m)	